

CIRCUITOS	LÂMPADAS (W)					TOMADAS (W)				EQUIPAMENTO
	8	32	26	70	150	100	200	300	ESP.	
1	2	6	13							Iluminação-Interna
2				10	4					Iluminação-Externa
3							6			Força-Lav. Fem./Masc./Cozinha
4							2		1	Força-Cozinha
5						2	5			Força-Caixa/Câmera
6							6			Força-Distribuição
7							4			Força-Estoque
8						1	4			Força-Higienização/Câmera
9										QF-CFTV
10										RESERVA
11										RESERVA
12										RESERVA
SOMA TOTAL										

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 1

POTÊNCIA(W)	POTÊNCIA(VA)	FATOR POTÊNCIA	TENSÃO(V)	ESQUEMA DE LIGAÇÃO	CORRENTE (A)	FASE mm ²	NEUTRO mm ²	TERRA mm ²	DISJUNTOR (A)
546	593	0,92	220	NFT	2,7	2,5	2,5	2,5	20
1300	1413	0,92	220	NFT	6,4	2,5	2,5	2,5	20
1200	1304	0,92	220	NFT	5,9	2,5	2,5	2,5	20
1000	1087	0,92	220	NFT	4,9	2,5	2,5	2,5	20
1200	1304	0,92	220	NFT	5,9	2,5	2,5	2,5	20
1200	1304	0,92	220	NFT	5,9	2,5	2,5	2,5	20
800	870	0,92	220	NFT	4,0	2,5	2,5	2,5	20
900	978	0,92	220	NFT	4,4	2,5	2,5	2,5	20
1400	1522	0,92	220	NFT	6,9	4,0	4,0	4,0	25
9.546	10.376	0,92	380	NFFFT	16	3x6,0	6,0	6,0	32

DISP. DR 30mA (A)	CURVA DISJUNTOR	BALANCEAMENTO DE FASES			
		A-N	B-N	C-N	ABC
	C	593			
	C		1413		
25	C			1304	
25	C		1087		
25	C	1304			
25	C	1304			
25	C			870	
25	C			978	
	C		1522		
	C	3.202	4.022	3.152	0